

Relé Seguro BLC-015

O BLC-015 é uma placa ideal para ser usado em sistema de autenticação por biometria e RFID, onde se deseja uma maior praticidade e segurança aos usuários.



Código do Produto: 500.548

• Recursos

A fim de trazer praticidade e segurança ao usuário, o BLC-015 controla o acionamento da fechadura e possui um mecanismo que possibilita a instalação de uma bateria para caso de falta de energia, protegendo ainda mais o ambiente desejado.

O BLC-015 é alimentado pela fonte externa e uma bateria (opcional), enquanto a fonte permanece ligada, o terminal é alimentado com a energia da fonte e a bateria é carregada, em caso de falta de energia, o BLC-015 imediatamente utiliza a bateria para alimentar o terminal, mantendo o sistema funcionando e ao voltar a energia elétrica, o BLC-015 recarrega a bateria.

O BLC-015 recebe o comando para liberar a fechadura do terminal, via RS-485, ou através do Exit Button ligado diretamente ao BLC-015, não sendo possível assim violar o terminal e forçar a abertura da fechadura. Pode-se também configurar o tempo de abertura da fechadura através de um Dip-switch.

• Especificações Técnicas

Alimentação	Fonte externa 12 VDC - 2,5 A
Comunicação	RS-485 e Wiegand 26 bits
Fechaduras	Solenóide simples ou Eletroímã
Acionamento	12 VDC
Tempo de abertura	1 a 5 segundos
Dimensões	100 x 60 x 18 mm
Peso	58 g

• Dimensões [mm]

